



DORO Leva X10

Allgemeines		Hilfetaste	✓	Anrufdaueranzeige	✓
Modellname	DFB-0580	Schnellasten	Favoriten	Anruferkennung unterdrücken (CLIR)	✓
Bauform	Bar	Ein/Aus-Taste	Speziell	Anrufweiterleitung Unbedingt, Kein Dienst, Bei Besetzt, Keine Antwort	
Größe		Headset-Anschluss	3.5mm standard jack	Anklopfen	✓
Gerätegröße (HxBxT mm)	128,4*67.6*12.7mm	Tragebandanschluss	✓	Automatische Antwort für voreingestellte Nummer	✓
Gerätegewicht inkl. Batterie (g)	117g	Batterie		Whitelist-Nummer	✓
SIM-Karte		Akkukapazität	1150mAh	Blacklist-Nummer	✓
SIM-Kartengröße	Nano-SIM	Sensoren		Festgelegte Wählzahlen	✓
Speicher		GPS	✓	Telefonbuch	
Arbeitsspeicher (RAM)	64MB	Netzwerk		Im Notfall (ICE)	✓
Speicher (ROM)	128MB	2G (GSM)	900, 1800	Eigentümersnummer	✓
SD-Karte	✓	3G (GPRS)	1, 8	Telefonbucheinträge	>500
Maximale Speicherkartengröße	128GB	4G FDD (LTE)	1, 3, 7, 8, 20, 28	Bild zum Kontakt hinzufügen	✓
Chipset		4G TDD (LTE)	38, 40	Kontakt auf SIM-Karte/Telefonspeicher kopieren	✓
Betriebssystemtyp	RTOS	LTE-Datenrate UL	Cat 4	vCard über Bluetooth übertragen	✓
Betriebssystemversion	Mocor RTOS	LTE-Datenrate DL	Cat 4	Anrufliste	
Hauptdisplay		VoLTE	✓	Verpasste Anrufe	✓
Bildschirmgröße Zoll	2,4	IP-Klassifizierung		Ausgehende Anrufe	✓
Bildschirmtyp	TFT	IP	IP54	Eingehende Anrufe	✓
Aufladen		GPS		Anzahl der Anrufprotokollpositionen	60
Ladeanschluss	USB-C	GPS	✓	Datum- und Zeitstempel	✓
Ladekontakte	✓	GPS-Chipsatz	Ublox	Lautstärkeinstellungen	
Mindestleistung (W)	0.6	A-GPS	✓	Einstellbare Anruflautstärke	✓
Maximalleistung (W)	2.75	Gallileo	✓	Einstellbare Medienlautstärke	✓
Tasten und Anschlüsse		Anrufe		Einstellbare Klingellautstärke	✓
		HD voice	✓	Einstellbare Alarmlautstärke	✓

Töne		Bluetooth		Zurücksetzfunktionen	
Eigene Klingeltöne hinzufügen	✓	Bluetooth®	✓	Einstellungen zurücksetzen	✓
Lautlosmodus	✓	Bluetooth®-Version	5.0	Auf Werkseinstellungen zurücksetzen	✓
Maximale Klingellautstärke in 1 m in dB	>83	Freisprechprofil (HFP)	✓	Barrierefreiheit	
Vibrationsanzeige	✓	Headsetprofil (HSP)	✓	Hörgerätekompatibilitätsbewertung 4G-Bänder	
Visuelle Klingelanzeige	✓	Seriellles Portprofil (SPP)	✓	T3/M3	
Tastenton	✓	Objektübertragungsprofil (OPP) (nur V-Card)	✓	Themen	✓
Maximale Anruflautstärke in dB	35	Telefonbuch-Zugriffsprofil (PBAP, PBA)	✓	Kontrasteinstellung	✓
Empfangspegel maximal (dB RLR)	>-8	Audio-/Video-Fernsteuerungsprofil (AVRCP)	✓	Startassistent	✓
Freisprecheinrichtung	✓	Erweiterte Audioverteilung (A2DP)	✓	SAR	
Codecs		Notruffunktion		SAR (Körper) 1.489	
EVS NB	✓	Notruftaste	✓	SAR (Kopf) 0.722	
EVS WB	✓	Notruf	✓	SAR (Gliedermaßen) 3.130	
AMR NB	✓	Senden einer Standard-Notfallnachricht		✓	
AMR WB	✓	Senden von Positionsdaten		✓	
Nachrichten		Sicherheit		Andere Funktionen	
Art des Nachrichteneingangs (SMS/MMS)	Speziell	Tastensperre	✓	Alarm	
SMS-Textnachricht	✓	Telefonsperre	✓	Uhr	
MMS	✓	SIM-PIN-Sperre	✓	Menüs sperren	
Maximale Länge der ausgehenden SMS	N/A	Warnungen		Software-Update über Funk	
Maximale Anzahl gespeicherter SMS	200	Rundfunknachrichten		✓	
Nummer aus Nachricht verwenden	✓	EU-Warnungen		✓	
Nachrichten-Erinnerung	✓	Kompatibel mit Doro-Produkten		Doro 3500	
Speicher	Telefon, SIM, SD-Karte	Erhobene und generierte Daten (Data Act)		Datentyp	
Vorhersage-Text	N/A			NoData	

- ✓ GPS-Position auf Anfrage und über die Notruftaste
- ✓ Auswählbare Benutzermodi
- ✓ Blockiert automatisch unerwünschte Anrufer