

Gigaset E720HX

Das elegante Familienmobilteil mit praktischen Bedienungshilfen
– zum Anmelden an vorhandene DECT-Telefonbasen und -Router

Highlights:

- Universal-Mobilteil für die Anmeldung an:
 - DECT/GAP-Routern (z.B. AVM FRITZ!Box)
 - Routern mit DECT CAT-iq 2.0/2.1 (z.B. Telekom Speedport, TP-LINK Archer, o2 HomeBox 2)
 - Gigaset DECT-Basisstationen
 - DECT/GAP-Telefonbasen anderer Hersteller
- Sprechende Wähltasten
- Ansage von Anrufernamen/-nummern
- Direkte Anrufübertragung per Bluetooth® (4.2) auf Hörgeräte und Headsets
- Schutz vor unerwünschten Anrufen, Telefonwerbung* und Enkel-Trick Betrugsversuchen*
- Automatische Anpassung der Tonruf- und Hörerlautstärke bei lauter Umgebung
- Optische Anrufsignalisierung
- Vier Direktwahltasten (A, B, C, D)
- SOS-Funktion zum Auslösen eines vordefinierten Notrufes im Ernstfall
- Automatische Rufannahme mit Freisprechfunktion im Notfall
- Großes Farbdisplay (2,2" / 58mm) mit Display-Lupenfunktion
- Extra-Laut-Taste an der Seite
- Große beleuchtete Tasten
- Telefonbuch für bis zu 200 Namen mit jeweils 3 Telefonnummern
- Gespeicherte Kontakte können bei Anruf durch ein auffällig grün leuchtendes Display angezeigt werden
- ECO DECT mit Strahlungsfreiheit im Stand-by und Babyphone Betrieb



Kompatibilitätshinweis:

Mehr Informationen bzgl. der Funktionen des Mobilteils im Zusammenhang mit den einzelnen Gigaset Basisstationen finden Sie unter www.gigaset.com/kompatibilitaet.

Audio Qualität

- Hörgeräte-kompatibel (Bluetooth & Standard)
- Optimierte Akustik, erstklassige Klangqualität und Lautstärke, auch im Freisprechmodus
- Verstärkungsmodus für extra laute Lautstärkeeinstellung
- Smarte Handset und Ruftonlautstärke:
Automatisch lauter in lauter Umgebung
- 2 akustische Profile für optimales Hören (hoch/tief)
- Ausgabe der Ruftonmelodie über den Freisprech-Lautsprecher
- Klingeltonlautstärke in 5 Stufen einstellbar
- Freisprechmodus am Mobilteil

Tastatur

- Ergonomische Tastatur mit großen Tasten
- Sprechende Tasten: Nummerntasten mit Sprachausgabe
- Sichere Bedienung durch große Einzeltasten
- Beleuchtete Tastatur
- Große einzelne Tasten mit großem Aufdruck
- Beleuchtete Abheben-/Auflegentaste, inkl. Freisprechfunktion
- 4-Wege Hauptmenütaste
- SOS-Notruf für 4 Nummern über spezielle Taste
- Tastensperre ein/aus über Raute-Taste (#)
- Klingelton ein/aus über Sternchen (*) Taste
- R-Taste (programmierbare Zeiten)

Gigaset

Wherever you go.

SOS Funktion

- Tätigen eines Notrufs mit der Direktwahltaste A
 - An bis zu 4 verschiedene Telefonnummern
 - Wenn die zuerst gewählte Telefonnummer nicht erreicht werden kann, ruft das Gigaset E720 automatisch die nächste(n) Nummer(n) an bis abgehoben wird.

Sicherheitsanruf

- Ausgewählte Personen (z.B. Angehörige) können im Notfall in den Raum hinein hören (nach doppelter Authentifizierung)

Signalisierung & Displayanzeigen

- Sprachunterstützte Anrufer-ID: Nummern- oder Namensansage (selbst erstellte Aufnahme des jeweiligen Telefonbucheintrages).
- Anrufanzeige mit Telefonnummer oder Name (CLIP/CNIP)
- Optische Anrufanzeige:
 - im Display
 - zusätzlich: sehr gut sichtbare blinkende LED
- Einstellbare Klingelton-Melodien
 - 18 Melodien im Mobilteil
 - 5 Lautstärkestufen + Crescendo

Telefon & Wählfunktionen

- Telefonbuch für bis zu 200 Kontakte: Vorname, Nachname, Telefonnummern (zu Hause, im Büro, auf dem Handy), VIP-Melodie, Geburtstagserinnerung, Sprachansage.
- Anrufovorbereitung (Eingabe der Nummer vor der eigentlichen Wahl Verfahren) mit Korrekturmöglichkeit
- Wahlwiederholung der letzten 20 Nummern
- Automatische Wahlwiederholung
- Programmierbare Kurzwahltasten (2-9)
- Wahlverfahren: Mehrfrequenzwahlverfahren (DTMF), Impulswahlverfahren (IWW)
- R-Taste (programmierbare Zeiten)
- Unterstützung von Vorwahlziffern
- Telefonbuchtransfer zwischen Gigaset Mobilteilen

Zusätzliche Funktionen

- Kalender mit Monatsübersicht und Terminplaner für:
 - 30 Termine mit Text und separatem Klingelton
 - Geburtstagserinnerung für jeden Telefonbucheintrag
- Wecker mit einstellbarer Melodie und Schlummer-Funktion (Snooze)
- Baby-Phone (Baby Alarm) mit Gegensprech-Funktion
 - an extern, z. B. Handy
 - oder intern, an zusätzliches Mobilteil
- Direktruf-Funktion (Baby-Ruf):
 - Wahl einer Telefonnummer durch Drücken einer beliebigen Taste
- Mobilteil-Name editierbar
- Warnton bei Reichweiten-Überschreitung
- Hinweiston (für Tastenbestätigung und niedriger Batteriestand)
- Datum- und Zeit-Einstellungen bei Stromausfall gesichert

Display

- Beleuchtetes grafisches TFT-Display
 - 47 x 37 mm (H x B), 58 mm (2,2") diagonal, 64k Farben, 6 Zeilen, 176 x 220 Pixel
- Verschiedene Farbschemata (schwarz, weiß, grün, blau)
- Bildschirmschoner: Analoge oder digitale Uhr
- Beste Lesbarkeit
 - Hauptmenü mit einem großen Menüsymbol pro Bildschirm
 - Hoher Kontrast
 - Jumbo-Modus: Größere Schriftart für Wahl und Telefonbuch
 - Lupenfunktionalität für Displaytexte
- Im Ruhezustand:
 - Anzeige Datum & Uhrzeit
 - Ladezustandsanzeige
 - Anzeige neuer Nachrichten
 - Display-Tasten für Schnelzugriff ausgewählter Funktionen
- Während dem Gespräch: Anzeige der Anrufdauer
- Wecker Funktion mit einstellbarer Melodie und Schlummerfunktion
- Raumüberwachung (Babyphone) mit Gegensprechfunktion. Bei Lärmerkennung ist ein interner oder externer Rufaufbau möglich.
- Direktruf-Funktion: Wahl einer voreingestellten Telefonnummer durch drücken einer beliebigen Taste
- Frei wählbarer Intern Name (z.B. „Küche“)
- Reichweitenwarnton
- Hinweistöne (z.B. Tastenklick oder Batterie nahezu leer)

Menü

- Individuell konfigurierbares & sehr einfaches Menü
- Intuitive Menüführung für eine einfache Bedienung
- Übersichtliches Hauptmenü mit nur einem Symbol pro Bildschirm
- Lupenfunktion für Anzeigetexte
- Einfache Bedienung über textbasierte Untermenüs und Displaytasten
- Sprachen:
 - DEU, ENG, FRA, ITA, ESP, POR, NLD, DAN, NOR, SWE, FIN, CZE, SLO, POL, TÜR, GRC, HUN, RUS, HRV, SLV, ROM, SER, CAT, BUG, BOS, UKR

Verpasste Anrufe / Anruferlisten

- Die Displaymeldung und blinkende Nachrichtentaste zeigen verpasste Anrufe an und bietet bequemen Zugang zur Nachrichtenliste
- Anruferliste mit Telefonnummer (CLIP) und Uhrzeit für alle Anrufe (60 Einträge)
- Direktwahl aus der Liste der verpassten Anrufe

ECO DECT

- Automatische Reduzierung der Sendeleistung in Abhängigkeit vom Abstand zwischen Mobilteil und der Basisstation
- Strahlungsfrei im Standby-Modus, auch wenn mehrere Mobilteile verwendet werden, solange alle registrierten Mobiltelefone ECO DECT unterstützen

Funktionen bei der Verwendung mehrerer Mobilteile

- Interne Telefonate
- 2 Anrufe gleichzeitig möglich (1 externer und 1 interner Anruf zwischen 2 Mobilteilen)
- Übertragung des Telefonbuchs zwischen verschiedenen Gigaset-Mobilteilen
- Interner Anruf an alle oder ausgewählte Mobilteile
- Rufweiterleitungen an ein anderes Mobilteil
- Gleichzeitiges Klingeln aller Mobilteile bei externen Anrufen

Technische Daten

Konfiguration	○ Anschluss einer externen Telefonleitung (a/b) ○ Bis zu 6 Mobilteile anmeldbar (Für weitere Informationen: www.gigaset.de/kompatibilität) ○ Vergrößerung der Reichweite mit Gigaset Repeater möglich
Anschluss	a/b (Analog), Bluetooth
Einsatz	Hauptanschluss (PSTN) / TK-Anlage (PBX)
Standards	DECT, GAP, CAT-iq, Bluetooth 4.2, HSP, SMS über Festnetz oder IP (RTP), SIP, RTP, STUN, POP3/POP3S
Mobilteil	○ Standby: bis zu 300 Stunden ○ Gesprächszeit: bis zu 14 Stunden ○ Akkus: 2 x AAA (NiMH), wiederaufladbar ca. 8 Stunden ○ Ladezeit: ○ Reichweite - in Gebäuden: bis zu 50 m - im Freien: bis zu 300 m ○ Maße: 173 x 55 x 27 mm (H x B x T) ○ Gewicht: ca. 132 g (inkl. Akkus)
Ladeschale	○ Netzteil: 230 V Steckernetzteil ○ Maße: 50 x 84 x 86 mm (H x B x T) ○ Gewicht: ca. 49 g
Lieferumfang	○ 1 Gigaset E720HX Mobilteil ○ 1 Ladeschale ○ 1 Steckernetzteil für die Ladeschale ○ 2 AAA wiederaufladbare Akkus (NiMH) ○ 1 Akkufachdeckel ○ 1 Bedienungsanleitung
Gerätefarbe	Schwarz
Datenblatt-Version	06.04.2020

*In Verbindung mit einer E720 Basis