

FRITZ!Smart Control 440

Die komfortable Steuerung für das smarte Heimnetz

FRITZ!Smart Control 440 ermöglicht die komfortable Steuerung von Licht, Wärme und Strom – fest installiert an der Wand oder mobil. Der hochwertige Vierfachtaster mit kontraststarkem E-Paper-Display verbindet sich per DECT ULE sicher mit FRITZ!Box-Modellen mit integrierter DECT-Basis und schaltet Szenen, Gruppen sowie einzelne FRITZ!Smart- und kompatible HAN-FUN-Geräte im gesamten Zuhause. Ideal für smartes Wohnen und Homeoffice-Routinen; hoher Bedienkomfort auch ohne App.

Manuell schalten – komfortabel vernetzt

Im Smart-Home-Bereich der FRITZ!Box wird FRITZ!Smart Control 440 als zentrales Bedienelement mit FRITZ!DECT-Produkten verknüpft – etwa mit FRITZ!Smart Thermo 302 sowie den Steckdosen FRITZ!Smart Energy 210 und 250. Der integrierte Temperatursensor kann als externer Temperaturregeber für den Thermo 302 dienen – der Vierfachtaster wird so zur komfortablen Fernbedienung mit direktem Zugriff auf mehrere Anwendungen.

Vielseitige Einsatzmöglichkeiten

FRITZ!Smart Control 440 schaltet einzelne Geräte oder Gerätegruppen per Tastendruck und ruft auf Wunsch in der FRITZ!Box definierte Smart-Home-Vorlagen ab. So lassen sich etwa Urlaubsschaltung für die Heizung, Boost- und Frostschutzfunktionen an Heizkörperreglern, Zeitschaltungen für Wohnraumleuchten sowie Lichtprogramme inklusive Farb- und Farbtemperatur-Einstellungen komfortabel starten und beenden – alles ohne App, direkt am Taster.

Klein, smart und sparsam

Wie bei FRITZ! üblich stehen Bedienkomfort und einfache Einrichtung im Fokus: Die Kopplung erfolgt per Tastendruck über DECT ULE, die Funkverbindung ist ab Werk verschlüsselt. Das E-Paper-Display bestätigt die erfolgreiche Anmeldung, eine Status-LED signalisiert die Funkübertragung. Der energieeffiziente DECT-ULE-Betrieb sorgt zudem für lange Batterielaufzeiten.

FRITZ!Smart Control 440 auf einen Blick:

- Vier konfigurierbare Taster für die komfortable Bedienung des FRITZ! Smart Home
- Das Smart Home dank Display immer im Blick
- Schaltet und steuert FRITZ!Smart Light 500 und andere smarte LED-Lampen
- Temperatursensor zum Steuern der FRITZ!-Heizkörperregler
- Schaltet intelligente Steckdosen
- Schaltet und steuert einzelne Geräte und Gerätegruppen
- Flexibel einsetzbar mit magnetischer Wandhalterung
- Anwenden von in der FRITZ!Box definierten Vorlagen
- Automatische Updates für neue Funktionen
- Perfekt abgestimmt und einfach eingerichtet mit FRITZ!Box

FRITZ!Smart Control 440 - Ideale Ergänzungen:

- FRITZ!Smart Thermo 302
- FRITZ!Smart Energy 210
- FRITZ!Smart Energy 200

Systemvoraussetzungen

- FRITZ!Box mit DECT und FRITZ!OS 7.10 oder höher

Lieferumfang:

- FRITZ!Smart Control 440
- Installationsanleitung
- Wandhalterung
- 1 x Klebestreifen
- 2 x Schraube / 2 x Dübel
- 2 x AAA-Batterie

Produktinformationen:

Artikelnummer:	20003121
EAN:	4023125031212
Zolltarifnummer:	85269200
Ursprungsland:	Ungarn
Abmessungen (B x H x T) in mm:	ca. 69 x 69 x 18 mm
Kartonmaße (B x H x T) in mm:	128 x 137 x 36,5 mm
Gewicht FRITZ!Smart Control 440:	107 g
Produktgewicht gesamt:	211 g
Einsatzbereit:	von 10° C bis 40° C, nicht kondensierend
Reichweite:	bis 40 m in geschlossenen Gebäuden
Funkstandard:	DECT ULE
Frequenzbereich:	1880 MHz – 1900 MHz
Maximale Sendeleistung:	250 mW
Herstellergarantie:	2 Jahre