Professioneller 4-in-1 Multifunktionsdrucker schwarz weiß für Arbeitsgruppen

Entwickelt für höchste Ansprüche mit flexiblen Anschlussmöglichkeiten, Duplex-Scanfunktion so wie schnellem und hochwertigem Druck, auf den Sie sich verlassen können. Zusammen mit der robusten Bauweise und den flexiblen Papierverarbeitungsoptionen macht dies den Multifunktions-drucker MFC-L5710DW zum idealen Gerät für die Arbeitsgruppe.

MFC-L5710DW

DRUCKER SCANNER KOPIERER FAX 5GHz WLAN

Highlights:

- Bis zu 48 Seiten/Min. Druckgeschwindigkeit
- Duplex-Druckgeschwindigkeit von bis zu 24 Blatt/Min.
- Duplex-Scangeschwindigkeit von bis zu 56 Bildern/Min.[1]
- 8,9 cm Touchscreen-Farbdisplay
- Gigabit-LAN, WLAN 5 GHz
- 512 MB Arbeitsspeicher
- 50 Blatt Duplex-ADF
- 250 Blatt[2] Papierkassette, erweiterbar auf bis zu 1.290 Blatt[2]
- 3.000 Seiten Toner[3] im Lieferumfang, optionaler Toner für bis zu 11.000 Seiten[3] erhältlich
- Kompatibel mit Brother Upgrades und Drittanbieter-Lösungen

Abmessungen und Gewicht

Mit Karton (B x H x T)
549 x 580 x 497 mm – 20,0 kg

Ohne Karton (B x H x T)
417 x 448 x 461 mm – 16,4 kg

Verbrauchsmaterial

Toner im LU[3]
1 x 3.000 Seiten

Standard-Toner[3]
TN-3600 – 3.000 Seiten

Jumbo-Toner[3]
TN-3600XL – 6.000 Seiten

Super-Jumbo-Toner[3]
TN-3600XXL – 11.000 Seiten

Trommel
DR-3600 – 75.000 Seiten (3 Seiten/Druckjob)

Druckvolumen

Empfohlen monatlich[4]
Bis zu 5.000 Seiten

3 JAHRE GARANTIE

BLAUER ENGEL DAS UMWELTZEICHEN
www.blauer-engel.de/uz219

Works with Apple AirPrint

Allgemein

Technologie
Elektrofotografischer Laserdrucker

Speicher
512 MB

Bedienfeld
8,9 cm Touchscreen-Farbdisplay

Lokale Schnittstelle
USB 2.0 Hi-Speed
USB-Host (vorne)

LAN Schnittstelle
Gigabit-LAN

WLAN Schnittstelle
2,4 Ghz und 5 Ghz

Lieferumfang
Gerät, Tonerkassette, Trommel, Netzkabel, Installationsanleitung, Garantiekarte

Drucker

Druckgeschwindigkeit (A4)
Simplex: 48 Seiten/Minute
Duplex: 24 Seiten/Minute

Zeit bis zum 1. Ausdruck (FPOT)[5]
Weniger als 6,7 Sekunden

Leisemodus
Modus zur Reduzierung der Druckgeräusche durch Reduktion der Druckgeschwindigkeit

Druckersprachen
PCL6, BR-Script3, IBM Proprinter XL, Epson FX-850, PDF 1.7, XPS 1.0

Auflösung
Bis zu 1.200 x 1.200 dpi

Interne Schriften (PCL)
73 skalierbare Schriften
12 Bitmap Schriften

Interne Barcodes (PCL)
16 barcodes
*Code39, Interleaved 2 of 5, FIM (US-PostNet), Post Net (US-PostNet), EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E, Codabar, ISBN (EAN), ISBN (UPC-E), Code128 (set A, set B, set C), EAN128 (set A, set B, set C), Code93, GS1Databar, MSI

Interne Schriften (Postscript)
66 skalierbare Schriften

Druckertreiber-funktionen

N-auf-1 Druck[6]
Bis zu 25 A4-Seiten auf eine A4-Seite reduzieren

Poster-Druck[7]
1 A4-Seite auf 4,9,16 oder 25 A4-Seiten vergrößern

Tonersparmodus
Reduziert Tonerverbrauch ohne die Druckgeschwindigkeit zu beeinflussen

Wasserzeichen-Druck[7]
Ausdruck mit vordefiniertem Text oder mit eigenen benutzerdefinierten Informationen

Kopf- und Fußzeile[7]
Fügen Sie Ihren gedruckten Dokumenten eine Identifikation hinzu Dokumente (Datum und Uhrzeit, kurze benutzerdefinierte Nachricht oder PC-Benutzername)

Broschürendruck
Drucken Sie Dokumente im A5 Broschüren-Format, indem Sie den automatischen oder manuellen Duplexdruck verwenden

Manueller Duplexdruck
Manueller beidseitiger Druck durch manuelles Wenden der Seite (empfohlen für Medien, die nicht vom Duplexdruck unterstützt werden)

Druckprofile[6]
Speichern Sie Ihre bevorzugten Druckeinstellungen als Profil zur einfachen Wiedeverwendung

Umkehrdruck[7]
Drehen Sie den Inhalt eines gedruckten Dokuments um 180°

Carbon Copy[7]
Druckt zusätzliche Kopien des gleichen Dokuments auf Papier aus zusätzlichen Papierfächern

Druckauftrag abgeschlossen Benachrichtigung
Druckbenachrichtigung, die beim Drucken an Ihren PC gesendet wird

Direct Print
Direkt drucken von einem USB-Stick. Unterstütze Formate; PDF 1.7, JPEG, Exif+JPEG, PRN (erstellt mit Brother Druckertreiber des Modells), TIFF (gescannt mit Brother Modell), XPS Version 1.0

Match Media[8]
Weist einer bestimmten Papierkassette eine ID zu, um die Auswahl der verschiedenen Medientypen aus einer Papierkassette zu erleichtern

Papierkassetten auslassen[8]
Konfiguriert die Auswahl des Papierfachs, um bestimmte Fächer/Medien für den regulären Druck zu vermeiden

Trennen von Druckjobs
Legen Sie ein andersfarbiges Blatt Papier zwischen verschiedene Druckaufträge, um diese zur einfachen Identifizierung zu trennen

Sicherer Druck/Secure Print[7]
Schützen Sie Druckaufträge mit einem 4-stelligen Freigabecode, der am Gerät benötigt wird, um sie zu drucken

ID Printing
Hinzufügen von Identifikations-merkmalen zu Ihren gedruckten Dokumenten (Datum und Uhrzeit, kurze benutzerdefinierte Nachricht oder PC-Benutzername)

Druckertreiber

Windows
Windows 11
(32 und 64bit Version)
und mehr

macOS
Apple AirPrint

Linux
CUPS, LPD/LPRng
(i686 und x86_64)

ChromeOS
Unterstützt natives Drucken aus ChromeOS

PCL Treiber
Generischer PCL XL Treiber

PostScript Universal Print Treiber
Treiber für Windows, mit dem Sie auf jedem Netzwerk- oder lokal angeschlossenen Brother-Drucker

Unterstützte Betriebssysteme sowie die aktuellsten Treiber finden Sie auf support.brother.com

Papiermanagement und Vorlagen-management

Papierzufuhr[2]
Standard-Papierkassette
250 Blatt

Multifunktionszufuhr
100 Blatt

Papierablage
150 Blatt

Automatischer Vorlagen-einzug (ADF)
50 Blatt

Umschlagdruck
Ja, über Multifunktionszufuhr

Automatischer Duplexdruck
DIN A4

Medienformate
Standard-Papierkassette
DIN A4, Letter, B5(JIS), DIN A5, DIN A5(quer), DIN A6, Executive, Legal, Mexico Legal, India Legal, A4 kurz (270mm), Folio, 16K

Optionale Papierkassetten
DIN A4, Letter, B5(JIS), DIN A5, Executive, Legal, Mexico Legal, India Legal, DIN A4 kurz (270mm), Folio, 16K

Multifunktionszufuhr
Breite: 69,8 mm bis 215,9 mm, Länge: 127 mm bis 355,6 mm, Umschlag: COM-10, DL, C5, Monarch

ADF
Breite: 105 bis 215,9 mm, Länge: 147,3 bis 355,6 mm

Vorlagenglas
Bis zu DIN A4 / /Legal

Medienarten- und Gewichte
Standard-Papierkassette
Normalpapier, Briefpapier, farbiges Papier, dünnes Papier, Recycling-papier, dickes Papier; **60-163 g/m²**

Optionale Papierkassetten
Normalpapier, Briefpapier, farbiges Papier, dünnes Papier, Recycling-papier, dickes Papier; **60-120 g/m²**

Multifunktionszufuhr
Normalpapier, Briefpapier, farbiges Papier, dünnes Papier, dickes Papier, dickeres Papier Recyclingpapier, Hartpostpapier, Etiketten, Umschläge (dick und dünn); **60-230g/m²**

Automatischer Duplexdruck
Normalpapier, Briefpapier, farbiges Papier, dünnes Papier, Recycling-papier; **64-105g/m²**

ADF
Normalpapier, Recyclingpapier
64-90 g/m²

Mobile & Web Connect

Brother Mobile Connect[9] (Android)
Drucken von, Scannen nach, Vorschaukopien und Überprüfen des Gerätestatus von einem Android-Gerät aus

Brother Mobile Connect[9] (iPad/iPhone)
Drucken von, Scannen nach, Vorschaukopien und Überprüfen des Geräte-status von einem iPad/iPhone aus

Mopria™
Drucken Sie die gängigsten Dateitypen von Mopria™-unterstützten Android-Geräten.

Apple AirPrint
Drucken und Scannen von und zu den meisten gängigen Dateitypen aus jeder AirPrint-fähigen Anwendung

Brother Print Service Plugin[10]
Drucken Sie von einem Android-Gerät ohne eine spezielle App

Brother Apps[10]
Scan-to-Mobilgerät, Scan-to-PDF durchsuchbar (OCR), Fax-Weiterleitung an Cloud/ E-Mail, Scan-to-Power Point/ Excel/ Word, Easy Scan-to-E-Mail

Web Connect[10,11]
Druck und Download aus und Scan zu Box, SharePoint Online, DropBox, Evernote, OneDrive, Google Drive™, OneNote, direkt vom Brother Gerät

Kopierer

Duplex-Kopie
Ja, automatisch

Auflösung
Bis zu 1.200 x 600 dpi

Zeit bis zur 1. Kopie (FCOT)[5]
Weniger als 8,7 Sekunden

Graustufen
256 (8 bit)

Kopierfunktionen

Mehrfachkopien
Kopiert ein Dokument bis zu 999 mal, auch sortiert

Zoom
Verkleinert oder vergrößert Dokumente auf 25% bis 400% in 1%-Schritten

2-in-1 Ausweis-Kopie
Druckt beide Seiten eines Ausweises auf eine einzelne A4-Seite

Quittungs-Kopie
Erstellt klarere Kopien von Quittungen

N-auf-1 Kopie
2 oder 4 A4-Seiten verkleinern und auf eine A4-Seite kopieren

Scanner

Scanner Typ
Dual CIS
(Contact Image Sensor)

Farbscan
Ja

Scangeschwindigkeit (A4)[2]
28 Bilder/Min. in S/W und 20 Bilder/Min. in Farbe

Scangeschwindigkeit Duplex (A4)[2]
56 Bilder/Min. in S/W und 40 Bilder/Min. in Farbe

Auflösung (ADF)
Bis zu 600 x 600 dpi

Auflösung (Vorlagenglas)
Bis zu 1.200 x 1.200 dpi

Auflösung (interpoliert)
Das Brother Scanner Utility unterstützt Auflösungen bis zu 19.200 x 19.200 dpi

Farbtiefe
48 bit intern
24 bit extern

Gaustufen
256 (8 bit)

USB-Direktscan
Scannt direkt auf einen USB-Stick

Unterstützte Dateiformate:
PDF (PDF/A-1b, gesichert, signiert, high compression), JPEG, TIFF, XPS

Scanfunktionen

Unterstützte Dateiformate
PDF (PDF/A-1b, Secure PDF, Signed PDF, Searchable17) JPEG,TIFF, XPS

Scan-to-Funktionen
Scan-to-E-Mail/ -Text/ -Bild/ -Datei/ -USB/ -E-Mail-Server/ -SMB (Netzwerk)[7]/ -(S)FTP/ -SharePoint/ -PDF durchsuchbar (OCR)[9]

Scan-to-Microsoft Office
Scan-to Word (.docx), PowerPoint (.pptx), Excel (.xlsx)

Scan Profile[7]
Bis zu 25 Profile für SMB (Netzwerk)/ (S)FTP/ Sharepoint

Dokumententrennung
Auf Basis von Leerseiten-erkennung oder einer bestimmten Anzahl einseitiger Bilder/ Blätter (auch wenn mehrere Dokumente in den ADF gelegt werden)

Weitere Scan-Funktionen
automatische Entzerrung (ADF), Bilddrehung, Hintergrund-entfernung[7], Colour Drop[7], Schriftbildverbesserung[7,9], Kantenhervorhebung[7], Rausch-reduzierung[7], Randfüllung[7,9], Leerseiten Überspringung, Teilen von PDF‘s, mehrseitige PDF‘s

Scanner-Treiber

Windows
TWAIN und WIA
Windows 10 (32 und 64 Bit)

macOS
Ja, AirPrint Scan

Linux
SANE (32 & 64 Bit)

ChromeOS
Unterstützt natives Scannen in ChromeOS

Unterstützte Betriebssysteme sowie die aktuellsten Treiber finden Sie auf support.brother.com

Fax

Duplex-Fax (senden/empfangen)
Ja, automatisch

Fax Modem
33.600 bps (Super G3)

Graustufen
256 (8 bit)

Sende-/Empfangsspeicher
Bis zu 500 Seiten (ITU-T Test Chart, Standard Auflösung, JBIG)

Speicherübertragung
Bis zu 500 Seiten (ITU-T Test Chart, Standard Auflösung, JBIG)

Rundsenden
Zum Versenden eines Faxes an bis zu 350 Empfänger (50 manuell eingegebene Nummern)

Fax Funktionen

Internet Fax (I-Fax) [9,10]
Faxt Dokumente über das Internet als E-Mail Anhang, ganz ohne Telefonanschluss

Fax to Server[10]
Sendet Faxe über das Netzwerk an einen Server

Automatische Wahlwiederholung
Besetzter Anschluss wird automatisch neu angewählt

Telefon-Index
Elektronisch, alphabetisch sortierte Liste der in Kurzwahl oder Rundsendegruppen gespeicherten Kontakte

Kettenwahl
Speichert Teile für lange Wählsequenzen auf verschiedenen Kurzwahlpositionen

Stapelübertragung
Speichert Dokumente, die zur selben Zeit an denselben Empfänger gesendet werden sollen, und sendet sie in einem Übertragungsvorgang

Fax-Weiterleitung
Sendet ein im Speicher empfangenes Fax automatisch an eine zuvor programmierte Nummer

Fernabfrage
Ermöglicht Benutzern den Fernzugriff auf ihr Gerät und das Abrufen gespeicherter Faxnachrichten

Fax-Empfangsstempel
Fügt Datum und Uhrzeit bei allen empfangenen Faxen hinzu

Deckblätter
Fügt Deckblätter für ausgehende Faxe hinzu

Station ID
Druckt eine ID und Faxnummer in der Kopfzeile jedes gesendeten Faxes

PC-Fax senden[6,9]und empfangen[7,9]
Sendet und empfängt Faxe direkt über den PC (nur S/W)

Error Correction Mode (ECM)
Wenn das MFC Übertragungsfehler während einer Faxübertragung erkennt, sendet es die fehlerhaften Seiten nochmals (das Empfängergerät muss über dieselbe Funktion verfügen)

Automatische Verkleinerung
Wenn eine Seite mit einer Länge von mehr als 297 mm empfangen wird, verkleinert das Gerät das Dokument auf eine DIN A4-Seite

Dual Access
Ermöglicht das gleichzeitige Ausführen zweier Funktionen, z.B. Einlesen während dem Druck

Lautsprecher-/ Klingellautstärke
3 Stufen und Aus

Graustufen
256 (8 bit)

Kontrast
Auto/ hell/ dunkel

Netzwerk

LAN
Gigabit Ethernet (10Base-T/100Base-TX/1000Base-T)

Lokal Schnittstelle
Hi-Speed USB 2.0
USB 2.0 Host (vorne)

WLAN
2.4GHz: IEEE 802.11 b/g/n (Infrastruktur Modus)
IEEE 802.11 g/n (Wi-Fi Direct)
5GHz: IEEE 802.11 a/n (Infrastruktur Modus)
IEEE 802.11 a/n (Wi-Fi Direct)

Wi-Fi Direct®
Drahtloses Drucken ohne Verbindung über einen WLAN-Router (automatisch und manuell)

WLAN Setup Support
Wi-Fi Protected Setup (WPS)

WLAN Applikationen
Vertical Pairing

Netzwerkmanagement

Unattended Installer[7]
Zentrale Verteilung und Anpassung der Treiber und Software

MSI Installer[7]
Modularer Installer, der über Active Directory verteilt werden kann

BRAdmin[7,9]
LAN/WAN Management Software von Brother

Embedded Web Server
Webbasierte Druckverwaltungssoftware auf dem Gerät

Driver Deployment Wizard[7,9]
Ein schneller und einfacher Weg, um Brother Druckertreiber auf einem vernetzten Windows-PC zu installieren (Driver Deployment Wizard)

Mass Deployment Tool[7,9]
Einfaches Erstellen von Druckertreibern für problemlose Bereitstellung über Ihr Netzwerk

Status Monitor[7]
Überwachen Sie den Status Ihrer Maschine von Ihrem Computer aus

Sicherheits-Funktionen

LAN Sicherheit
APOP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, FTPS, SMTP, POP3, IMAP4), SNMP v3 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos, IPsec

WLAN Sicherheit
WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA3-SAE (AES) *Wi-Fi Direct nur für WPA2-PSK (AES). APOP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, FTPS, SMTP, POP3, IMAP4), SNMP v3, 802.1x (EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS),Kerberos, IPsec

IPv4
ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port9100, POP3, SMTP Client, IPP/IPPS, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMP v1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMP, Web Services (Print/Scan), SNTP Client, LDAP, IMAP4, Syslog

IPv6
NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, POP3, SMTP Client, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMP v1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMPv6, SNTP Client, LDAP, Web Services (Print/Scan), IMAP4, Syslog

IP Filter
IP-Adressen-basierte Zugangssperre (nur IPv4)

Syslog
Ermöglicht IT-Administratoren den Zugriff auf eine einzige Anwendung (SIEM-Tool), um Gerätestatus-Updates für Audit-Zwecke über Syslog zu erhalten

Sicherer Druck
Schützen Sie Druckaufträge mit einem 4-stelligen Freigabecode, der am Gerät benötigt wird, um sie zu drucken

E-Mail Benachrichtigungen
Das Gerät kann automatisch E-Mail-Benachrichtigungen senden, wenn das Gerät Aufmerksamkeit benötigt, z. B. wenn der Toner leer ist oder ausgetauscht werden muss

E-Mail Berichte
Erhalten Sie regelmäßig Nutzungsberichte per E-Mail

Automatic Intrusion Detection
Alle Brother Print-Geräte sind von Haus aus sicher. Die Geräte erkennen automatisch Sicherheitsangriffe und ergreifen vorbeugende Maßnahmen, einschließlich eines Neustarts, um die Sicherheit des Geräts zu gewährleisten

Firmware Updates
Zusätzlich zu den automatischen Update-Warnungen zur Installation der neuesten Version kann der Drucker so eingestellt werden, dass er keine älteren Firmware-Versionen empfängt, um ein Downgrade durch einen unbefugten Benutzer zu verhindern

Cloud Secure Print
Ermöglicht die passwort-geschützte Freigabe von Druckaufträgen ohne Treiber

Einstellsperre
Sperrt das Funktionstastenfeld (direkt am Gerät)

Secure Key Management
Bietet ein default selbst-signiertes Zertifikat oder erstellt ein benutzerdefiniertes selbst-signiertes Zertifikat/ Zertifikat-signierungsanforderung (CSR)/ externes öffentliches Zertifikat/ privaten Schlüssel für geschützte Netzwerkkommunikation

Benutzersperre 3.0
Verwenden Sie eine 4-stellige PIN oder ein Passwort, um eine Person oder eine Gruppe von Benutzern über ein Netzwerk zu identifizieren und zu authentifizieren. Ermöglicht die Zugangskontrolle für bis zu 100 Benutzer

Digital signierte Firmware
Die Firmware für Brother Druck- und Scangeräte ist digital signiert und sicher

On-Premise Active Directory/LDAP(s) Authentifizierung
Beschränkung des Zugriffs auf Brother Geräte mithilfe von AD-/LDAP(s)-Authentifizierung. Mitarbeiter können sich mit ihren vorhandenen Netzwerk-Anmeldedaten authentifizieren

Port-basierte Netzwerk Zugangs-kontrolle (IEEE 802.1x)
Brother Geräte entsprechen vollständig diesem Standard, um eine Verbindung zu einem 802.1x EAP (Extensible Authentication Protocol) geschützten Netzwerk zu ermöglichen

Beschränkung von Netzwerkprotokollen
Mit der Funktion Protokollkontrolle kann ein Administrator Kommunikationsprotokolle (z. B. FTP, Telnet) nach Bedarf einschränken

Druckprotokoll speichern
Ermöglicht die Prüfung einer auf dem CIFS-Server gespeicherten Druckprotokolldatei. Aufzeichnung von ID, Typ, Name, Benutzer, Datum, Zeit und Seitenzahl für jeden Druckauftrag

NFC

Unterstützte externe NFC-Kartenleser

RFIDeas pcProx Enroll
- RDR-6081AKU
- RDR-6281AKU
- RDR-6381AKU
- RDR-6E81AKU
- RDR-6H81AKU

RFIDeas AIR ID Enroll
- RDR-7081AKU
- RDR-7581AKU
- RDR-7F81AKU

Elatec
- TWN3 MIFARE
- TWN3 MIFARE NFC
- TWN3 Multi ISO
- TWN4 MIFARE NFC

- (Kartenleser von Drittanbietern müssen zusätzlich erworben werden. Andere Kartenleser werden unterstützt, wenn sie über den integrierten Webserver registriert werden)

Optionales Zubehör

Kartenleser-Halterung
CH-1000
Optionale Halterung für NFC-Kartenleser

Papierkassetten (optional)
LT-5505:
250 Blatt[2] (max. 2x)
LT-6505:
520 Blatt[2] (max. 2x),
(1 x LT-5505 + 1 x LT-6505)

Filter-Halterung
FH-1100
Nur in Verbindung mit dem Leisemodus empfohlen

Adressbuch

LDAP/LDAPs
Zugriff auf Adressbücher, die auf einem Server wie Microsoft Exchange gespeichert sind

Kurzwahl
300 Kontakte für Faxnummern und E-Mail-Adressen

Rundsendegruppen
Bis zu 20 Gruppen

Software

Brother iPrint & Scan Desktop[6,10]
Drucken von, Scannen nach, Vorschaukopien und Überprüfen des Gerätestatus von einem Windows- oder macOS-PC

Kofax PaperPort SE 14[7,9]
Programm zum Dokumenten-management

Dienstprogramme
Bietet Einrichtungs-anleitungen, Handbücher, FAQ, Fehlersuche und Kontakt zum Brother-Kundendienst

Easy Setup
Einfacher Zugriff auf Treiber und Software für die Installation Ihres Brother-Geräts über support.brother.com

Lösungen & Upgrades[11]

Kompatibel mit den Upgrades
Order Supplies, Remote Panel, Request Help, ThinPrint Client, SecurePrint+ Barcode Print+, E-Mail Print, Barcode Utility, Custom UI

Im Lieferumfang
E-Mail Print

Lösungs-Schnittstelle

Brother Solutions Interface (BSI)
Ermöglicht die Integration von Drittanbieter-Lösungen

Weitere Informationen unter:
www.brother.de/landingpages/bsi

Drittanbieter Lösungen
Kompatibel über das Brother Solutions Interface (BSI) zu Lösungen wie z.B. Kofax ControlSuite, YSoft und viele mehr

Betriebsvoraussetzungen

Stromversorgung
220-240V
AC 50/60Hz

Betriebsumgebung
Luftfeuchtigkeit 20 - 80%
10°C - 32.5°C
50°F - 90.5°F

Lagerumgebung
Luftfeuchtigkeit 35 - 85%
0°C - 40°C
32°F - 104°F

Ökologie

Leistungsaufnahme[12]
Kopieren: 680 W
Kopieren im Leisemodus: 430 W
Drucken: 670 W
Drucken im Leisemodus: 430 W
Bereitschaft: 31 W
Schlafmodus: 5,9 W
Tiefschlafmodus: 0,6 W
Ausgeschaltet: 0,05 W

Schallleistungspegel[13]
Drucken: 7,02 B(A)
Bereitschaft: 4,90 B(A)
Leisemodus: 6,54 B(A)
Tiefschlafmodus: geräuschlos

Schalldruckpegel[13]
Drucken: ca.. 54,0 dB(A)
Bereitschaft: 35,0 dB(A)
Leisemodus: 50,0 dB(A)

Blauer Engel
Ja

Tonersparmodus
Reduziert den Tonerverbrauch und dadurch die Druckkosten

TEC Wert
0,59 kWh/Woche

1 Scan Geschwindigkeit gemäß ISO/IEC 17991
2 Papierkapazität gemessen mit 80 g/m² Papier
3 Toner-Reichweite gemäß ISO/IEC 19752
4 Druckvolumen können dazu genutzt werden die geplante Lebensdauer zwischen Brother Produkten zu vergleichen. Für eine möglichst lange Haltbarkeit ist es ratsam, ein Gerät zu wählen dessen Druckvolumen weit über Ihren Anforderungen liegt
5 Druck aus Bereitschaft und Standard-Papierkassette 1
6 Nur Windows und MacOS AirPrint
7 Nur Windows
8 Installation von optionalen Papierkassetten notwendig
9 Zusätzliche Software benötigt, ggfs. optionaler kostenloser Download aus dem Brother Solutions Center http://solutions.brother.com notwendig. Brother Mobile Connect kostenloser Download über Google Play oder App Store
10 Internetverbindung erforderlich
11 Zusätzliche Aktivierung erforderlich
12 Alle Werte sind ungefähre Angaben. Die Leistungsaufnahme variiert je nach Einsatzumgebung und Abnutzung der Verschleißteile
13 Schallleistungspegel und Schalldruckpegel gemäß ISO/IEC 7779

Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. Die genannten Namen und Produktbezeichnungen sind Warenzeichen der Hersteller. 01.08.2025/mr

Brother Earth

Gemeinsam für eine bessere Umwelt
Unser ökologisches Handeln ist simpel: Wir bemühen uns Verantwortung zu übernehmen, respektvoll zu handeln und versuchen unseren Beitrag zu einer Gesellschaft zu leisten, in der eine nachhaltige Entwicklung Platz finden kann.
www.brotherearth.com

brother at your side