

KX-TGQ500

Senioren-Telefon mit IP-Technologie

IN JEDEM ALTER AUF DEM NEUESTEN STAND DER
TECHNIK: IP-KOMFORT-TELEFON FÜR SENIOREN



Smarter Klingelton bei lauter Umgebung



Sprechende Tasten



Großer LED-Klingelton-Indikator



SOS-Funktion auf Tastendruck

Der Umstieg auf die zeitgemäße IP-Technologie muss nicht kompliziert sein: Das IP-Telefon KX-TGQ500 wird ganz einfach per Funk mit dem Router¹ verbunden und kann unabhängig von Telefondosen überall in der Wohnung aufgestellt werden. Spezielle Funktionen unterstützen Senioren im Alltag: Die SOS-Funktion, die bis zu 4 gespeicherte Nummern selbständig anruft, die Hörgeräte-Kompatibilität, die LED-Leuchte, die parallel zum Klingeln den Anruf signalisiert, der extra-starke Lautsprecher für besseres Verstehen und der smarte Klingelton, der sich der Geräuschkulisse anpasst.

Sprechende Tasten – Spricht die gewählte Tastennummer zur Bestätigung noch einmal aus
SOS-Funktionstaste – Im Notfall werden auf Tastendruck bis zu 4 Rufnummern nacheinander vier mal angerufen. Bei Erreichen eines Teilnehmers wird automatisch ein Hilferuf text wiedergegeben
Klar & verständlich – Der Lautsprecher im Hörer ist bis zu viermal lauter als üblich²
Robust & sicher – Die Stoßfestigkeit nach Militärstandard³ sorgt für hohe Zuverlässigkeit
Smarter Klingelton – Der Klingelton wird bei lauter Umgebung automatisch auf Maximal gestellt
Kompatibel mit Hörgeräten – Für beste Verständigung auch bei Verwendung von Hörgeräten

KX-TGQ500GS | EAN 5025232871933 | UVP: € 59,99 ●

¹ Voraussetzung: IP-Anschluss und CAT-ig 2,0-Router. Genaue Spezifikationen unter www.panasonic.de/ip-kompatibel

² Im Vergleich zum Panasonic KX-TG6821

³ MIL-STD810G METHODE 516.6.4.6.5

TECHNISCHE DATEN

KX-TGQ500

ALLGEMEINES	
UVP	59,99 €
EAN Code	5025232871933
Farbe	Silber-Schwarz
Universal-Mobilteil zur Erweiterung von DECT Routern über GAP	•
Mit Panasonic DECT Basisstation nutzbar	• / GAP Unterstützung
Strahlungsarm / Eco Modus Plus	• (abhängig vom Router)
Reduzierter Stromverbrauch	0,4 W
SOFTWARE	
CAT-iq kompatibel	• (Ver. 2.0)
HD-Voice / CAT-iq zertifiziert	• / •
FRITZ!Box ¹ , Speedport, 02, TP-LINK kompatibel	• (FRITZ!OS 6.69 oder höher und alle Router die CAT-iq 2.0 zertifiziert sind)
FRITZ!Box-Router-Telefonbuch nutzbar	•
Anruferanzeige (CLIP) ² bei Anmeldung an FRITZ!Box-Router	•
ANRUFBEANTWORTER	
Aufnahmezeit	Abhängig vom Router
Bedienung des Anrufbeantworters	Mobilteil / abhängig vom Router
Sprachausgabe	Mobilteil
LEISTUNGSMERKMALE	
Unterstützt zeitgleiche Gespräche auf mehreren Leitungen	• (Muss vom Provider unterstützt werden)
Mit einem Mobilteil zwei Rufnummern nutzen, z.B. privat / beruflich	•
Babyphone (intern: zweites Mobilteil erforderlich, extern)	•
Interne Weitergabe von externen Anrufen, Konferenzschaltung	•
Nachtmodus / VIP Selection	• / -
Display	4,6 cm (1,8")
Displaybeleuchtung	Weiß
Navigationstaste	4-Wege-Steuerung
Beleuchtete Tastatur	•
Übersichtlicher Tastaturaufbau	•
Sprechende Tasten	•
Freisprechen / Unterbrechungsfrei (Voll-Duplex) ³	• / •
Tastatursperre	•
Anrufersperre (z.B. Werbeanrufe) ²	•
Wahlsperre (z.B. 0900 Nummern sperren)	•
Wahlwiederholungsspeicher	• (abhängig vom Router)
Anruferanzeige (Clip) ²	•
Anruferliste	• (abhängig vom Router)
Menüsprachen	Deutsch, Türkisch, Englisch, Französisch, Italienisch
Rufmelodien (polyphon)	30
Kurzwahltaste	• (9 Einträge)
Zielwahltasten	3
SOS-Funktion	• (bis zu 4 Nummern)
Telefonbuch am Mobilteil (Namen + Nummern)	Bis zu 150 Einträge mit bis zu 3 Nummern je Eintrag
Stoßfest	• Nach Militärstandard MIL-STD810G METHODE 516.6.4.6.5
Gemeinsames Telefonbuch am Router (Namen + Nummern)	•
Datum / Uhrzeit / Wecker	• / • / •
Akkutyp	2 x Ni-MH (AAA)
Ladezeit (Std.)	7
Stand-by-Zeit (Std.)	330
Sprechzeit (Std.)	17,5
Seitliche Lautstärketasten	•
Hörgerätekompatibel	•
Großer LED-Klingelton-Indikator	•
Smarter Klingelton	•
Gesprächslautstärke	+10 dB (vergl. KX-TGQ200)
ABMESSUNGEN, GEWICHT	
Größe Mobilteil (H x B x T) in mm	176 x 53 x 30
Gewicht Mobilteil mit Batterie in g	160
Größe Ladeschale (H x B x T) in mm	42 x 84 x 80
Gewicht Ladeschale in g	60

¹ FRITZ!, FRITZ!Box sind eingetragene Warenzeichen der AVM GmbH. FRITZ!OS 6.69 oder höher erforderlich

² Erfordert die CLIP-Bereitstellung durch Ihren lokalen Telekommunikationsanbieter

³ Nicht bei maximaler Lautstärkeinstellung

Kontakt:

Panasonic Deutschland
eine Division der Panasonic Marketing Europe GmbH
Winsberggring 15 | 22525 Hamburg | Service-Hotline: 040-55 55 88 55*
www.panasonic.de

Panasonic Marketing Europe GmbH
Niederlassung Österreich
Mooslackengasse 17 | 1190 Wien | Service-Hotline: 01-2 67 60 67*
www.panasonic.at

Panasonic Switzerland
eine Division der Panasonic Marketing Europe GmbH
Grundstrasse 12 | CH-6343 Rotkreuz | Service-Hotline: 041 211 23 60**
www.panasonic.ch

* Zum regulären Festnetzтарif Ihres Telefonanbieters. (Preise aus dem Mobilfunknetz können abweichen.) Erreichbarkeit: Montag – Freitag 08:00–20:00 Uhr, Samstag 12:00–17:00 Uhr. / ** Zum Lokaltarif

Technische Änderungen vorbehalten. Gewicht und Abmessungen sind ungefähre Angaben. Stand: 03/2018