



EASY TO USE, HEAR AND SEE



DORO Leva E30

WARUM DORO?

Während andere Marken auf hübsche Displays, unglaubliche Kameras oder die neueste Technologie und einen „coolen“ neuen Namen setzen, ist für uns Einfachheit viel wichtiger. Und genau das wollen unsere Anhänger – Menschen, die die Auswirkungen des Alterwerdens zwar spüren, im Herzen aber noch jung sind. Deshalb ist EINFACHHEIT der Grundstein der DNA eines jeden Doro-Geräts. Viele kleine Einzelheiten werden in einem Telefon vereint, das Sie lieben werden und mit dem Sie auch tolle Fotos machen und diese auf einem großen, schönen Bildschirm betrachten können. Die Geräte sind außerdem gut auf das reifere Ohr abgestimmt.

HÖRE ES, SIEH ES, LIEBE ES

Egal, wie jung wir uns fühlen, mit dem Alter werden einfache Aufgaben im Alltag zu Herausforderungen. Wir bei Doro richten uns nach dem Prinzip, dass die Benutzung eines Telefons immer ein Kinderspiel sein sollte, auch wenn das Hör- und Sehvermögen oder die Fingerfertigkeit nachlässt. Deshalb bieten alle unsere Telefone hervorragende Standardfunktionen wie den extra lauten und deutlichen Klang, die Anzeige mit hoher Auflösung, leicht lesbare Tasten und eine große, klare Benutzeroberfläche. Und die weit voneinander abgesetzten Tasten erleichtern natürlich das Tippen. Wir widmen uns den Herausforderungen, damit Sie sich auf das Angenehme konzentrieren können.

EXTERNER DISPLAY MIT RUFNUMMERN- UND NACHRICHTENANZEIGE

Das Doro Leva E30 ist für alle gedacht, die ein Telefon suchen, das einfach zu bedienen ist und über ein zusätzliches externes Display für Anruferkennung und Benachrichtigungen verfügt. Mit dem großen 2,8-Zoll-Display und den weit voneinander abgesetzten, kontrastreichen Tasten machen Telefonate, Textnachrichten und Fotografieren noch mehr Spaß. Weitere Merkmale sind eine hohe Klangqualität dank HD Voice, Hörgerätekompatibilität (HAC) und praktische Tastenkombinationen für Favoriten-Kontakte, Kamera und Nachrichten. Es gibt auch einen Doro Secure Button, mit dem als vertrauenswürdig ausgewählte Kontakte benachrichtigt werden können, wenn Hilfe benötigt wird.

Allgemeines

Modellname	DFC-0620
Bauform	Clam

Größe

Gerätegröße (HxBxT mm)	107.7*56.7*21.65
Gerätgewicht inkl. Batterie (g)	137.8

SIM-Karte

SIM-Kartengröße	Nano-SIM
-----------------	----------

Speicher

Arbeitsspeicher (RAM)	64MB
Speicher (ROM)	128MB
Verfügbarer Benutzerspeicher	17MB
SD-Karte	✓
Maximale Speicherkartengröße	128GB

Chipset

Betriebssystemtyp	RTOS
Betriebssystemversion	Mocor RTOS

Hauptdisplay

Bildschirmgröße Zoll	2,8
Bildschirmtyp	TFT

Externes Display

Externe Displaygröße in Zoll	1,77
Externer Displaytyp	TFT

Hauptkamera

Hauptkamera	✓
Auflösung (MP)	Interpolated 0,3
Blitz	✓
Zoom	✓
Videoaufzeichnung	✓

Aufladen

Ladeanschluss	USB-C
Ladekontakte	✓
Mindestleistung (W)	0.60
Maximalleistung (W)	2.75

Tasten und Anschlüsse

Doro Secure Button	✓
Schnellasten	Kamera, Nachrichten, Favoriten
Ein/Aus-Taste	Geteilt
Ziffernblock	✓
Lautstärketasten	✓
Headset-Anschluss	3.5mm standard jack
Tragebandanschluss	✓

Batterie

Akkukapazität	1150mAh
Kompatible Batterien	DBAE-1150B
	500

LEDs

Nachrichten/Anrufanzeige	✓
Batterie/Ladeanzeige	✓

Netzwerk

2G (GSM)	900, 1800
3G (GPRS)	1, 8
4G FDD (LTE)	1, 3, 7, 8, 20, 28
4G TDD (LTE)	38, 40
LTE-Datenrate UL	Cat 4
LTE-Datenrate DL	Cat 4
VoLTE	✓

IP-Klassifizierung

IP	IP54
----	------

Anrufe

HD voice	✓
Anrufdaueranzeige	✓
Anruferkennung unterdrücken (CLIR)	✓
Anrufweiterleitung	Unbedingt, Kein Dienst, Bei Besetzt, Keine Antwort
Anklopfen	✓
Annehmen mit beliebiger Taste	✓
Whitelist-Nummer	✓
Blacklist-Nummer	✓
Festgelegte Wählfahlen	✓
Konferenzanruf	✓
Sprechende Zifferntasten	✓

Telefonbuch

Im Notfall (ICE)	✓
Eigentümersnummer	✓
Telefonbucheinträge	>500
Bild zum Kontakt hinzufügen	✓
Eingehende Nummer im Telefonbuch speichern	✓
Kontakt auf SIM-Karte/Telefonspeicher kopieren	✓
vCard-Unterstützung	✓
vCard über Bluetooth übertragen	✓
Favoriten/Top 10 Kontakte	✓

Anrufliste

Verpasste Anrufe	✓
Ausgehende Anrufe	✓
Eingehende Anrufe	✓
Anzahl der Anrufprotokollpositionen	60
Datum- und Zeitstempel	✓

Lautstärkeinstellungen

Einstellbare Anruflautstärke	✓
Einstellbare Medienlautstärke	✓
Einstellbare Klingellautstärke	✓
Einstellbare Alarmlautstärke	✓

Töne		Zeichenanzeige verbleibend	✓	Auf Werkseinstellungen zurücksetzen	✓
Eigene Klingeltöne hinzufügen	✓	Automatische Großschreibung	✓		
Lautlosmodus	✓	OTA MMS-Profilbereitstellung	✓	Barrierefreiheit	
Maximale Klingellautstärke in 1 m in dB	> 83			Hörgerätekompatibilitätsbewertung 4G-Bänder	M4/T4
Vibrationsanzeige	✓	Bluetooth		Themen	✓
Visuelle Klingelanzeige	✓	Bluetooth®	✓	Kontrasteinstellung	✓
Tastenton	✓	Bluetooth®-Version	5.0	Startassistent	✓
Maximale Anruflautstärke in dB	35	Freisprechprofil (HFP)	✓		
Empfangspegel maximal (dB RLR)	> -8	Headsetprofil (HSP)	✓	SAR	
Freisprecheinrichtung	✓	Serielles Portprofil (SPP)	✓	SAR (Körper)	1.579
		Objektübertragungsprofil (OPP) (nur V-Card)	✓	SAR (Kopf)	0.879
		Telefonbuch-Zugriffsprofil (PBAP, PBA)	✓	SAR (Gliedermaßen)	2.477
Codecs		Audio-/Video-Fernsteuerungsprofil (AVRCP)	✓		
EVS NB	✓	Erweiterte Audioverteilung (A2DP)	✓	Andere Funktionen	
EVS WB	✓			Alarm	✓
AMR NB	✓	Doro Secure Button		Uhr	✓
AMR WB	✓	Doro Secure Button	✓	Rechner	✓
		Notruf	✓	Kalender	✓
Nachrichten		Senden einer Standard-Notfallnachricht	✓	FM-Radio	✓
Art des Nachrichteneingangs (SMS/MMS)	Speziell			Taschenlampe	✓
SMS-Textnachricht	✓	Sicherheit		Menüs sperren	✓
MMS	✓	Telefonsperre	✓	Software-Update über Funk	✓
Maximale Länge der ausgehenden SMS	1224	SIM-PIN-Sperre	✓	Flugmodus	✓
Maximale Anzahl gespeicherter SMS	200				
Nummer aus Nachricht verwenden	✓	Warnungen		Kompatibel mit Doro-Produkten	
Auf Nachricht antworten	✓	Rundfunknachrichten	✓	Doro 3500	✓
Nachricht weiterleiten	✓	EU-Warnungen	✓		
Rückruf	✓			Erhobene und generierte Daten (Data Act)	
Nachrichten-Erinnerung	✓	Zurücksetzfunktionen		Datentyp	NoData
Mehrere Empfänger	✓	Einstellungen zurücksetzen	✓		
Speicher	Telefon, SIM, SD-Karte				

- ✓ Anruferinformationen auf dem externen Display
- ✓ Besser Hören dank einem optimierten Klangbild
- ✓ Mehr Sicherheit dank dem Doro Secure Button