

# Gigaset DL580

## Komfort-Telefon mit großen Tasten und beleuchtetem Display

- Große, ergonomische Tasten
- Großes, beleuchtetes Display
- Ausgezeichnete Audio-Qualität
- Verstärker-Funktion für „extra laut“ Hören
- Optische Anrufanzeige durch LED
- 4 programmierbare Direktwahl-Tasten für wichtige Telefonnummern
- Telefonbuch für bis zu 99 Einträge



## Audio-Qualität

- Ausgezeichnete Audio Qualität
- Verstärker-Funktion für „extra laut“ Hören
- Freisprechen in ausgezeichneter Qualität
- Klingeltonausgabe über Lautsprecher
- Klingeltonlautstärke in 7 Stufen einstellbar + Crescendo
- Hörer-Lautstärke in 8 Stufen einstellbar + Verstärker-Funktion
- Lautsprecher-Lautstärke in 8 Stufen einstellbar + Verstärker-Funktion
- Hörgerätekompatibel

## Telefonbuch und Wahlfunktionen

- Telefonbuch für bis zu 99 Namen und Nummern
- 4 programmierbare Zielwahltasten (A - D) für wichtige Nummern
- Wahlvorbereitung (Eingabe der Telefonnummer vor dem eigentlichen Wählvorgang) mit Korrekturmöglichkeit
- Programmierbare Kurzwahl-Tasten (Tasten 1-9)
- Wahlwiederholung der letzten 99 Nummern (Liste setzt sich aus den Nummern der eingegangenen Anrufe und den gewählten Nummern zusammen)
- Wahlverfahren: Tonwahl (MFV)
- Rückfrage-Taste (Flash-Zeiten einstellbar)

## Display

- Großes, beleuchtetes Display  
78 x 46 mm (B x H)
- Kontrast einstellbar (3 Stufen)

- Im Ruhezustand:
  - Anzeige von Datum und Uhrzeit
  - Anzeige verpasster Anrufe
  - Während eines Gesprächs: Anzeige der Gesprächsdauer

## Anrufanzeige und -signalisierung

- Mit Rufnummer und/oder Name (CLIP / CNIP)
- Optische Anrufanzeige:
  - Im Display
  - Durch blinkende LED an der Vorderseite des Geräts
- Klingeltöne einstellbar:
  - 10 Melodien
  - 7 Lautstärkestufen + Crescendo
- Zeitgesteuerter Schutz gegen unerwünschte Anrufe, ausgenommen Kontakte der Direktwahltasten A – D (Tag-/Nachmodus)
- Sperrliste für bis zu 10 Nummern

## Anzeige verpasster Anrufe / Anrufliste

- Anzeige verpasster Anrufe im Display
- Anrufliste für
  - 50 abgehende Anrufe
  - 99 eingegangene (angenommene und verpasste) Anrufe
- Direktwahl aus der Anrufliste möglich

# Gigaset

Wherever you go.

## Tastatur

- Hochwertige, ergonomische Tastatur mit großen Tasten
- 4 programmierbare Direktwahl Tasten (A - D)
- Klingelton ein / aus über \*-Taste  
Ausgenommen Kontakte der Direktwahl Tasten A – D

## Menü

- Intuitive, moderne und einfache Menüführung (in verschiedenen Sprachen verfügbar)
- Komfortables Hauptmenü mit einem Menüpunkt pro Display-Anzeige
- Einfache Bedienung über textbasierte Untermenüs

## Weitere Funktionen

- Plug & play - einfachste Installation: auspacken, anstecken, telefonieren
- Automatische Einstellung von Datum und Zeit über die Telefonleitung
- Wecker

## Technische Daten

Anschluss	○ a/b (analog)
Telefon	○ Stromversorgung: 230 V Steckernetzteil ○ Abmessungen: 78 x 200 x 195 mm (H x B x T) inkl. Hörer ○ Gewicht: 590 g
Lieferumfang	○ 1 Gigaset DL580 ○ 1 Steckernetzteil ○ 1 Telefonkabel ○ 1 Bedienungsanleitung
Gerätefarbe	○ Schwarz
Datenblatt-Version 25.10.2018	