



## Das kompakte und benutzerfreundliche 3-in-1 Monolaser-Multifunktionsgerät

Einfache Einrichtung, einfache Bedienung

**DCP-L1660W**



DRUCKEN SCANNEN KOPIEREN WLAN

[www.brother.de](http://www.brother.de)  
[www.brother.at](http://www.brother.at)

## Kompaktes und benutzerfreundliches 3-in-1 Monolaser-Multifunktionsgerät

Die ideale Lösung für den Heim- und Bürogebrauch. Das kompakte DCP-L1660W ist so konzipiert, dass es sich nahtlos in jede Umgebung einfügt. Dank flexibler Verbindungsoptionen ist es einfach einzurichten und leicht zu bedienen. Die Produktivität wird durch den automatischen 10 Blatt Dokumenteneinzug gesteigert.

### DCP-L1660W



### Highlights:

- Platzsparendes Design
- Druckgeschwindigkeit bis zu 20 Seiten pro Minute
- LAN, 5 GHz WLAN and USB-Anschluss
- Drucken oder Scannen mit dem PC oder der mobilen App
- 2-zeiliges LCD-Bedienfeld
- 150-Blatt Papierkassette<sup>11</sup>  
Automatischer 10 Blatt Dokumenteneinzug (ADF)<sup>11</sup>
- Toner für bis zu 350 Seiten im Lieferumfang<sup>7</sup>

### Extrem platzsparend

Sparen Sie wertvollen Platz auf dem Schreibtisch mit dem stilvollen Druck. Dank der kompakten Größe passt dieses Gerät ideal in Ihre Arbeitsumgebung.

### Einfache Benutzung

Nutzen Sie Ihr Gerät ganz einfach über Brother Mobile Connect und wählen Sie aus einer Reihe flexibler Verbindungsoptionen, einschließlich 5 Ghz WLAN für schnellere Verbindungen und USB.

### Alles unter Kontrolle

Richten Sie Ihr Gerät ein und drucken Sie von unterwegs mit Brother Mobile Connect. Verwalten Sie alle Ihre Brother Drucker bequem von Ihrem Smartphone. Prüfen Sie den Tintenstand Und passen Sie Ihre häufig genutzten Funktionen individuell an.



Secure by  
design

Um mit der sich ständig weiterentwickelnden Gesetzgebung zum Datenschutz und Datensicherheit mithalten zu können, bieten unsere Geräte die aktuellsten Sicherheitsfunktionen nach Industriestandards für den sicheren Schutz Ihrer Daten an. Unsere Sicherheitsexperten forschen kontinuierlich an Verbesserungen von Produkten, Lösungen und Dienstleistungen, um proaktiv zu gewährleisten, dass alle unsere Produkte standardmäßig sicher sind.

Das DCP-L1660W benutzt eine dreifache Sicherheitsebene auf Geräte-, Netzwerk- und Dokumentenebene und bietet so die Sicherheit, dass die Integrität Ihrer Daten bei jedem Schritt gewährleistet wird.

ecopro

## IHR ABO FÜR TINTE UND TONER

### JETZT GRATIS TESTEN



Automatische  
Tonerlieferung



Flexibel anpassbare  
Tarifstruktur



Erweiterte  
Druckergarantie



Erfahren Sie mehr auf: [brother.eu/ecopro](https://brother.eu/ecopro)

Das EcoPro-Abonnement ist nicht in allen Ländern verfügbar. Informieren Sie sich über die Verfügbarkeit in Ihrem Land.



## Allgemein

### Technologie

Elektrofotografischer  
Laaserdrucker

### Speicher

128 MB

### Display

2-zeiliges LCD-Bedienfeld  
mit Tasten

### Lokale Schnittstelle

USB 2.0 Hi-Speed

### LAN-Schnittstelle

Schnelles Ethernet

### WLAN-Schnittstelle

2,4 GHz und 5 GHz

### Packungsinhalt

Gerät,, Netzkabel,  
Installationsanleitung,  
Garantiekarte, Startertoner-  
und -trommel

## Drucker

### Druckgeschwindigkeit (DIN A4)

Bis zu 20 Seiten/Min. S/W

### Zeit bis zum 1. Ausdruck (FPOT)

Erste Seite in S/W in 10  
Sekunden

### Auflösung

Bis zu 2.400 x 600 dpi

## Druckertreiber- Funktionen

### N-auf-1 Druck

Bis zu 25 DIN A4-Seiten  
auf eine DIN A4-Seite  
reduzieren

### Posterdruck

Eine DIN A4-Seite auf  
4, 9, 16 oder 25DIN A4-  
Seiten vergrößern.

### Tonersparmodus

Reduziert Tonerverbrauch,  
ohne die  
Druckgeschwindigkeit zu  
beeinflussen

### Wasserzeichendruck

Ausdruck mit vordefiniertem  
Text oder mit eigenen  
benutzerdefinierten  
Informationen.

### ID-Druck

Hinzufügen von  
Identifikationsmerkmalen zu  
Ihren gedruckten Dokumenten  
(Datum und Uhrzeit, kurze  
benutzerdefinierte Nachricht  
oder PC-Benutzername).

### Broschürendruck

Drucken Sie Dokumente im  
DIN A5 Broschüren-Format  
mit der Nutzung vom  
manuellen Duplexdruck.

### Druckprofile

Speichern Sie Ihre  
Bevorzugten Druckeinstellungen  
als Profil zur einfachen  
Wiederverwendung

### Manueller Duplexdruck

Ja

### Umkehrdruck

Dreht den Inhalt eines  
gedruckten Dokuments um 180°

### Benachrichtigung zum abgeschlossenen Druckauftrag

Druckbenachrichtigung, die  
beim Drucken an Ihren PC  
gesendet wird

## Druckertreiber

### Windows

Windows 11  
(32 und 64 bit  
Editionen) und mehr

### macOS

Drucken via macOS setzt die  
Nutzung von AirPrint voraus.  
Mac Treiber werden nicht  
bereitgestellt.

Aktuellste Treiber als kostenloser Download unter  
<http://support.brother.com>

### Linux

CUPS, LPD/LPRng  
(x86/x64  
environment)

### ChromeOS

Unterstützt natives  
Drucken aus  
ChromeOS

## Papiermanagement<sup>11</sup>

### Papierzufuhr

**Standard-Papierkassette**  
150 Blatt DIN A4

**Automatischer Dokumenteneinzug (ADF)**  
10 Blatt

**Paper Output**  
50 Sheets A4

### Mediengröße

**Standard-Papierkassette**  
DIN A4, LTR, Legal, Folio,  
DIN A5, DIN A5 (Lange Kante),  
B5 (JIS), B5 (ISO),  
Executive, 16K (195 x 270 mm)

**ADF**  
DIN A4 LTR, Legal, Folio

**Vorlagenglas**  
Bis zu DIN A4 / LTR

### Medienformate und Gewichte

**Standard-Papierkassette**  
Normalpapier, Recyclingpapier  
65 – 105 g/m<sup>2</sup>

**ADF**  
Normalpapier, Recyclingpapier  
Paper 64 – 90 g/m<sup>2</sup>

## Mobile & Web Connect

**Brother Mobile Connect<sup>17</sup> (Android)**  
Drucken von, Scannen nach, Vorschaukopien und Überprüfen des Gerätestatus von einem Android Gerät aus.

**Brother Mobile Connect<sup>17</sup> (iPad/iPhone)**  
Drucken von, Scannen nach, Vorschaukopien und Überprüfen des Gerätestatus von einem iPad/iPhone aus.

**Apple AirPrint<sup>17</sup>**  
Drucken und Scannen von und zu den meisten gängigen Dateitypen aus jeder AirPrint fähigen Anwendung.

**Brother Print Service Plugin<sup>17</sup>**  
Drucken Sie von einem Android Gerät ohne eine spezielle App.

**Mopria™<sup>17</sup>**  
Drucken Sie die gängigsten Dateitypen von Mopria™ unterstützten Android Geräten.

## Kopierer

**Kopiergeschwindigkeit (DIN A4)**  
Einseitig: 20 Seiten/Min

**Auflösung**  
Bis zu 600 x 600 dpi

**Zeit bis zur 1. Kopie (FCOT)**  
16 Sek. In S/W

**Graustufe**  
256 Graustufen  
(8 bit pro Farbe)

## Kopierer-Funktionen

**Merhfachkopien**  
Kopiert ein Dokument bis zu 99-mal, auch sortiert.

**Zoom**  
Verkleinert oder vergrößert Dokumente von 25 % bis 400 % in 1 %-Schritten

**N-in-1 Kopie**  
2 oder 4 DIN A4-Seiten verkleinern und auf eine DIN A4-Seite kopieren.

## Scanner

**Scanner Typ**  
CIS (Contact Image Sensor)

**Farb- und S/W Scan**  
Ja

**Scangeschwindigkeit (DIN A4)<sup>3</sup>**  
Einseitig: 12 Seiten/Min in S/W und 6,4 Seiten/Min in Farbe

**Scan Auflösung vom ADF**  
600 x 600 dpi

**Scan Auflösung (Vorlagenglas)**  
600 x 1.200 dpi

**Scan Auflösung (Interpoliert)**  
Bis zu 19.200 x 19.200 dpi

**Farbtiefe**  
30 bit intern  
24 bit extern

**Graustufen**  
10 bit intern  
8 bit extern

## Scanner-Funktionen

### Standard Funktionen<sup>17</sup>

Scan to E-Mail, Bild, Datei

## Scannertreiber

### Windows

TWAIN and WIA  
Windows 11  
(32 und 64 bit  
Editionen)

### macOS

Für das Scannen via macOS  
ist die Benutzung von AirPrint  
erforderlich. Mac Treiber  
werden nicht mitgeschickt.

### Linux

SANE (x86/x64  
environment)

### ChromeOS

Unterstützt Scan

Aktuellste Treiber als kostenloser Download unter  
<http://support.brother.com>

## Netzwerk-Management

### BRAdmin<sup>16,17</sup>

LAN/WAN  
Managementsoftware  
Von Brother

### Statusüberwachung<sup>16</sup>

Kontrolle des Gerätstatus  
direkt am Computer

## Software

### Brother iPrint&Scan Desktop<sup>15,17</sup>

Drucken, Scannen, Kopien in  
der Vorschau anzeigen und  
den Gerätestatus von  
Windows oder macOS aus  
überwachen.

### PaperPort SE 14<sup>16,17</sup>

Dokumentenverwaltungs- und  
Freigabeprogramm von  
Tungsten Automation

### Dienstprogramme

Bietet Einrichtungsanleitungen,  
Handbücher, FAQ, Fehlersuche  
und Kontakt zum Brother  
Kundendienst an.

### Easy Setup

Einfacher Zugriff auf Treiber  
und Software für die Installation  
Ihrer Brother Geräte über  
[support.brother.com](http://support.brother.com).

## Netzwerk

### LAN-Schnittstelle

Schnelles Ethernet  
(10Base-T/100Base-TX)

### WLAN-Schnittstelle

2,4 GHz: IEEE 802.11 b/g/n  
(Infrastructure Mode)  
IEEE 802.11 g/n (Wi-Fi Direct)

5 GHz: IEEE 802.11 a/n  
(Infrastructure Mode)

IEEE 802.11 a/n (Wi-Fi Direct)

### Wi-Fi Direct®

Drahtloses Drucken ohne  
Verbindung über einen  
WLAN-Router.

### Wireless Setup Support

Wi-Fi Protected Setup  
(WPS)

### WLAN-Applikationen

Vertical Pairing

### Mobile

Drucken oder Scannen mit  
der Brother Mobile Connect  
App, Airprint, Mopria

### Lokale

### Schnittstelle

Hi-Speed USB 2.0

## Sicherheit

### WLAN-Sicherheit

WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA3-SAE (AES), \*WIFI Direct supports WPA2-PSK (AES) only SMTP-AUTH, SSL/TLS (SMTP, HTTP, IPP), SNMP v3

### IPv4

ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, SMTP Client, IPP/IPPS, FTP Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMP, Web Services (Print)

### IPv6

NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, SMTP Client, FTP Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMPv6, Web Services (Print)

### IP-Filter

IP-Adressen-basierte Zugangssperre (nur IPv4).

### E-Mail-Benachrichtigung

Versendung einer automatischen E-Mail-Benachrichtigung bei erforderlicher Aktion – zum Beispiel bei niedrigen Tonerstand

### E-Mail Berichte

Zustellung regelmäßiger Nutzungsberichte per E-Mail

### Automatic Intrusion Detection

Alle Brother Print Geräte sind von Haus aus sicher. Die Geräte erkennen automatisch Sicherheitsangriffe und ergreifen vorbeugende Maßnahmen, einschließlich eines Neustarts, um die Sicherheit des Geräts zu gewährleisten.

### Firmware Updates

Zusätzlich zu den automatischen Update Warnungen zur Installation der neuesten Version kann der Drucker so eingestellt werden, dass er keine älteren Firmware-Versionen empfängt, um ein Downgrade durch einen unbefugten Benutzer zu verhindern.

### Digital signierte Firmware

Brother Drucker Firmware ist digital signiert und sicher.

### Zertifikatsverwaltung

Ermöglicht den Einsatz eines standardmäßigen selbstsignierten Zertifikats, eines benutzerdefinierten selbstsignierten Zertifikats, einer Zertifikatsignierungsanforderung (CSR) oder eines externen öffentlichen Zertifikats mit privatem Schlüssel zur Absicherung der Netzwerkkommunikation.

### Syslog

Ermöglicht IT-Administratoren den Zugriff auf eine einzelne Anwendung (SIEM tool), um Statusaktualisierungen von Geräten für Prüfzwecke zu erhalten.

### Beschränkungen von Netzwerkprotokollen

Mit der Funktion Protokollkontrolle kann ein Administrator Kommunikationsprotokolle (z. B. FTP, Telnet) nach Bedarf einschränken.

### Firmware Verschlüsselung

Während des Updates wird die Firmware über eine vertrauenswürdige HTTPS verschlüsselte Verbindung übertragen.

## Verbrauchsmaterialien

### Toner im Lieferumfang<sup>7</sup>

1 x 350 Seiten (S/W)

### Standardtoner<sup>7</sup>

TN1150 – 1.000 Seiten

### Trommeleinheit

DR1150 ca.. 10.000 Seiten (1 Seite/Druckauftrag)

### EcoPro Kompatibilität<sup>32</sup>

Ja

## Abmessung & Gewicht

### Mit Karton (B x H x T)

481 x 421 x 436 mm – 10,20 kg

### Ohne Karton (B x H x T)

385 x 283 x 340 mm – 8,20 kg

**Betriebs-  
voraussetzungen****Stromversorgung**220 – 240 V  
AC 50/60 Hz**Betriebsumgebung**Luftfeuchtigkeit 20 – 80 %  
10 °C – 32,5 °C**Lagerumgebung**Luftfeuchtigkeit 20 – 80 %  
0 °C – 40 °C**Umwelt****Leistungsaufnahme<sup>13,23</sup>**Drucken: 380 W  
Kopieren: 380 W  
Bereitschaftsmodus: 40 W  
Schlafmodus: 2,7 W  
Tiefschlafmodus: 1,0 W  
Ausgeschaltet: 0,28 W**TEC-Wert**

0,29 kWh/week

**Schalleistung<sup>12</sup>**Printing: 6.66 B(A)  
Ready: 4.69 B(A)  
Tiefschlafmodus: Nicht hörbar**Schalldruckpegel<sup>12</sup>**PC Druck (S/W): 52 dB(A)  
Bereitschaftsmodus: 18 dB(A)

- 3 Scangeschwindigkeit gemäß ISO/IEC 17991  
7 Ungefähre Reichweite gemäß ISO/IEC 19752  
11 Kapazität gemessen an 80g/m<sup>2</sup> Papier  
12 Schalldruckpegel und Schalleistungspegel gemäß ISO 7779  
13 Stromverbrauch im ausgeschalteten Zustand wird gemessen nach IEC 62301 Edition 2.0  
15 Nur Windows und macOS  
16 Nur Windows  
17 Optionaler Download  
23 Der Energieverbrauch wird gemäß der ENERGY STAR Ver 3.1-Test Methode in einer Netzwerkkonfiguration gemessen



App Store, Mac, macOS und AirPrint sind Marken von Apple Inc., die in den USA und anderen Ländern eingetragen sind. Google Play und das Google Play Logo sind Marken von Google LLC.

**Gemeinsam für eine bessere Umwelt**

Unser ökologisches Handeln ist simpel: Wir bemühen uns Verantwortung zu übernehmen, respektvoll zu handeln und versuchen unseren Beitrag zu einer Gesellschaft zu leisten, in der eine nachhaltige Entwicklung Platz finden kann.

[www.brotherearth.com](http://www.brotherearth.com)

Alle Angaben entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt des Drucks und können sich ändern. Brother ist eine eingetragene Marke von Brother Industries Ltd. Markenproduktnamen sind eingetragene Marken oder Marken der jeweiligen Unternehmen. 28.08.2025/hg