



# Das 3-in-1 Tinten-Multifunktionsgerät für Ihr Mobilgerät

DCP-J1200W



DRUCKER KOPIERER SCANNER

[www.brother.de](http://www.brother.de)  
[www.brother.at](http://www.brother.at)

## Das 3-in-1 Tinten Multifunktionsgerät für Ihr Smartphone und Tablet

Revolutionieren Sie Ihr Druck- und Scannerlebnis mit dem DCP-J1200W – entworfen für den modernen Nutzer. Ausgestattet mit einer Druck-, Scan- und Kopierfunktion sowie einer WLAN-Schnittstelle, ist das DCP-J1200W vollständig von Ihrem Mobilgerät aus ansteuerbar. Nutzen Sie hierfür die kostenlose App Brother Mobile Connect und drucken Sie von Ihrem Android oder iOS Gerät aus.

**DCP-J1200W**



### Highlights:

- Drucken, scannen und kopieren
- Bis zu 16 Seiten/Min. in S/W und 9 Seiten/Min. in Farbe<sup>1</sup>
- Bis zu 6.000 x 1.200 dpi Druckauflösung
- Geschlossene Papierkassette für 150 Blatt
- USB 2.0, WLAN
- Vollständige Steuerung vom Smartphone und Tablet aus



### Immer und von überall drucken

Dank der Fern-Druckfunktion in der Brother Mobile Connect App können Sie Ihre Druckaufträge von überall her starten. Sie können sogar Meldungen aktivieren, um den Status Ihrer Druckaufträge zu prüfen.

### Brother Mobile Connect

Brother Mobile Connect ist die App, die Ihnen ein neues, personalisiertes Druckerlebnis bietet. Neben der Fern-Druckfunktion bietet Ihnen die Brother Mobile Connect App eine Reihe von nützlichen Scanfunktionen. Scannen Sie direkt auf Ihr Smartphone oder Tablet und greifen Sie jederzeit auf Ihre Scanverläufe zu. Prüfen Sie Ihre Tintenfüllstände und bestellen Sie Ihre Tintenpatronen bequem direkt zu sich nach Hause.

<sup>1</sup> Gemäß ISO/IEC 24734

<sup>2</sup> Gemäß ISO/IEC 24711

## Allgemein

**Technologie**  
Piezo-Tintenstrahl

**Display**  
LED

**WLAN-Schnittstelle**  
IEEE 802.11b/g/n

**Speicher**  
128 MB

**Ein-Ausschalter**  
Ja

**Lokale Schnittstelle**  
USB 2.0 Hi-Speed

## Farbdrucker

**Druckgeschwindigkeit<sup>1</sup>**  
Bis zu 16 Seiten/Min. S/W  
und 9 Seiten/Min. in Farbe

**FPOT (First print out time)<sup>2</sup>**  
Erste Seite S/W in 6,5 Sek.  
Erste Seite Farbe in 10 Sek.

**Druckersprache**  
GDI

**Aufwärmzeit**  
0 Sekunden

**Auflösung<sup>3</sup>**  
Bis zu 6.000 x 1.200 dpi  
(nur unter Windows)

## Druckertreiber-Funktionen

**N-auf-1 Druck<sup>4</sup>**  
2, 4, 9 oder 16 A4-Seiten auf  
eine A4-Seite verkleinern

**Poster-Druck**  
1 A4-Seite auf 4, 9, 16 oder 25  
A4-Seiten vergrößern

**Broschürendruck**  
Zum Drucken von DIN A4-  
Dokumenten als DIN  
A5-Broschüre mit dem  
manuellen Duplexdruck

**Randloser Fotodruck**  
Verfügbar für die Formate  
DIN A4, LTR, DIN A6, Foto  
(10x15), Karteikarte, Foto-2L

**Duplexdruck**  
Beidseitiger Druck durch  
manuelles Wenden der Seite

## Betriebssysteme

**Windows<sup>5</sup>**  
Windows 10  
Windows 8.1  
Windows 7 SP1  
Windows Server  
2019, 2016, 2012, 2012R2,  
2008, 2008R2

**Macintosh<sup>5</sup>**  
OS X 10.14.6 und höher

**Linux<sup>5</sup>**

Aktuellste Druckertreiber und Software als kostenloser Download  
unter <http://support.brother.com>

## Papiermanagement und Druckmedien

**Papierzufuhr<sup>6</sup>**  
Papierkassette: 150 Blatt

**Medienformate -  
Vorlagenglas**  
Breite: 148 bis 215,9 mm  
Höhe: 148 bis 297 mm

**Medienarten**  
**Papierkassette**  
Normalpapier, Inkjetpapier,  
Fotopapier, Recyclingpapier

**Medienformate**  
**Papierkassette**  
DIN A4, LTR, EXE, DIN A5,  
DIN A6, Foto (102x152 mm),  
Karteikarte (127x203 mm),  
Foto-2L (127x178 mm), C5  
Umschlag, Com-10, DL  
Umschlag, Monarch

**Mediengewichte**  
Papierkassette: 64-220 g/m<sup>2</sup>  
Duplex: 64-105 g/m<sup>2</sup>

**Medienformate –  
Duplexdruck (manuell)**  
DIN A4, LTR, EXE, DIN A5

**Papierablage<sup>6</sup>**  
Face Down – 50 Blatt

## Farbkopierer

**Kopiergeschwindigkeit<sup>7</sup>**  
Bis zu 8 Seiten/Min. S/W  
und 3 Seiten/Min. in Farbe

**Mehrfachkopien**  
Kopiert Ihr Dokument bis zu  
99-mal, auch sortiert

**Kopierfunktionen<sup>8</sup>**  
N-auf-1 (2-auf-1, 2-auf-1  
Ausweis, 4-in-1), Poster (3x3),  
Hintergrundfarbe entfernen

**Auflösung**  
Bis zu 1.800 x 1.200 dpi

**Zoom-Funktion<sup>8</sup>**  
Verkleinert oder vergrößert  
Dokumente auf 25%  
bis 400% in 1%-Schritten

## Brother Apps und Lösungen

### Brother iPrint&Scan<sup>5</sup>

Schneller und einfacher Zugriff auf viele Funktionen direkt vom PC

### Office-Dokumente erstellen<sup>9</sup>

Wandelt Ihre gescannten Dokumente in bearbeitbare Office-Dokumente um

### Creative Center<sup>10</sup>

Bearbeiten, herunterladen und drucken von zahlreichen, personalisierbaren Vorlagen wie z.B. Grußkarten, Briefpapier, Lernspielen uvm.

## Farbscanner

### Technologie

CIS (Contact Image Sensor)

### Auflösung (optisch)<sup>3</sup>

Bis zu 2.400 x 1.200 dpi

### Farbtiefe

30 Bit intern  
24 Bit extern

### Auflösung (interpoliert)

Bis zu 19.200 x 19.200 dpi<sup>9</sup>

### Scan-to-Funktionen

E-Mail, Bild, Datei, Text

### Graustufen

256 Stufen

## Scannertreiber

### Windows<sup>5</sup>

TWAIN & WIA

### Macintosh<sup>5</sup>

TWAIN

### Linux<sup>5</sup>

SANE

## Mobile Connect & Web Connect

### Brother Mobile Connect

Drucken Sie direkt von oder scannen Sie zu einem Mobilgerät (Android-Gerät, Windows Phone, iPhone, iPad, iPod) oder greifen Sie bequem auf Druckerinformationen und Vorschauen zu

### Apple AirPrint

Drucken Sie aus jeder Apple AirPrint-fähigen Anwendung

### Mopria

Einfaches und standardisiertes Drucken über Smartphones, Tablets und andere Mobilgeräte

### Brother Print Service Plugin

Das Brother Print Service Plugin erlaubt es Ihnen direkt von Ihrem Android-Gerät über ein WLAN-Netzwerk auf einem Brother Drucker zu drucken

## Netzwerk

### WLAN

Ja, IEEE 802.11b/g/n (Infrastructure Modus)

### Wireless Direct

Ja, IEEE 802.11g/n (Wireless Direct)

### Netzwerkfunktionen

Drucken und Scannen

### WLAN Setup Support

Wi-Fi Protected Setup (WPS)

### WLAN Sicherheit

SSID (32 chr), WEP 64/128bit, WPA-PSK(TKIP/AES), WPA2-PSK(TKIP/AES)

### IPv4

ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLNMR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, SNMPv1/v2c, TFTP server, ICMP, Web Services (Print/Scan), SNMP Client

### IPv6 (Standardmäßig deaktiviert)

NDP, RA, mDNS,LLMNR Responder, DNS Resolver, LPR/LPD,Custom Raw Port/Port9100, SNMPv1/v2c, TFTP server, Web Services (Print/Scan), SNMP Client, ICMPv6

### IP-Filter

Ja (IPv4)

## Netzwerkmanagement

### BRAdmin Light<sup>5</sup>

Setup & Netzwerk Management Software (nur für Windows)

### Web based Management<sup>4</sup>

Print Server Management über Web Browser

### Treiberinstallations-Assistent<sup>5</sup>

Schneller und einfacher Weg, um Brother Druckertreiber auf einem vernetzten Windows®-PC zu installieren (Driver Deployment Wizard)

## Verbrauchsmaterial

### Tintenpatronen<sup>11</sup>

LC-424BK – 750 Seiten  
LC-424C – 750 Seiten  
LC-424M – 750 Seiten  
LC-424Y – 750 Seiten

### Lieferumfang

Starterpatronen Schwarz für ca. 720 Seiten und Cyan, Magenta, Gelb für je ca. 480 Seiten<sup>11</sup>, Netzkabel, Installationsanleitung.

Ein Datenkabel ist NICHT im Lieferumfang enthalten.  
Eine CD-ROM ist nicht im Lieferumfang enthalten.

Aktuellste Druckertreiber, Software sowie Handbücher als kostenloser Download unter <http://support.brother.com>

Wie oft die Verbrauchsmaterialien ersetzt werden müssen, ist von der Komplexität der Ausdrücke, der durchschnittlichen Deckung, der Papiergröße und von der Art der Druckmedien abhängig. Beim Drucken auf Glanzpapier verkürzt sich die Lebensdauer der Verbrauchsmaterialien.

## Abmessungen und Gewicht

### Ohne Karton (B x H x T)

435 x 161 x 359 mm / 6,5 kg

### Mit Karton (B x H x T)

506 x 469 x 219 mm / 7,7 kg

## Ökologie

### Leistungsaufnahme

Kopieren - 13W  
Standby – 2,5W  
Tiefschlaf – 0,8W  
Ausgeschaltet – 0,2W

### Schalldruckpegel

56 dB im Druck

### Blauer Engel

Ja

### Energiesparmodus

Reduziert den Energieverbrauch, wenn das DCP länger nicht benutzt wird

## Druckvolumen

### Empfohlen

50 bis 1.000 Seiten pro Monat

- 1 Gemäß ISO/IEC 24734
- 2 Gemäß ISO/IEC 17629
- 3 Vertikal x horizontal
- 4 Nur für Windows & Mac
- 5 Optionaler kostenloser Download aus dem Brother Solutions Center <http://support.brother.com>
- 6 80g/m<sup>2</sup> Papier
- 7 Gemäß ISO/IEC 29183
- 8 Remote Copy
- 9 Benötigt Brother-Software
- 10 Es muss eine Verbindung mit dem Internet bestehen
- 11 Reichweite gemäß ISO/IEC 24711

Änderungen und Irrtümer vorbehalten  
Stand: Mai 2021



### Gemeinsam für eine bessere Umwelt

Unser ökologisches Handeln ist simpel: Wir bemühen uns Verantwortung zu übernehmen, respektvoll zu handeln und versuchen unseren Beitrag zu einer Gesellschaft zu leisten, in der eine nachhaltige Entwicklung Platz finden kann.

[www.brotherearth.com](http://www.brotherearth.com)

**brother**  
at your side