

Duo Series P757

16MP 180° IK10 Vandalismusgeschützte PoE IP-Kamera

- 16MP Ultra HD
- 180° Panorama
- Bewegungsspur
- IK10 Vandalismusschutz



Specifications

Video & Audio	
Bildsensor	1/2,8" CMOS Sensor
Auflösung	7680 × 2160 (16MP) bei 20FPS
Objektiv	f=2,8mm/F1,6
Videokomprimierung	Mainstream: H.265, Substream: H.264
Zoom	N/A
Sichtfeld	Horizontal: 180° Vertikal: 53°
Infrarot-Nachtsicht	30 Meter (LED: 6Stk./20mil/850nm) (Automatische Umschaltung mit IR-Sperrfilter)
Farbnachtsicht	Spotlights: 6Stk./1,6W/4500K/540 – 840 Lumen
Bildfrequenz	Mainstream: 2fps – 20fps (Standard: 20fps) Substream: 4fps – 20fps (Standard: 20fps)
Bitrate	

	Mainstream: 3072 – 12288Kbps (Standard: 10240kbps) Substream: 128 – 2048Kbps (Standard: 1024kbps)
Audio	Zwei-Wege-Audio
Strom	
PoE	IEEE 802.3af, 48V, active
DC Strom	DC 12,0V 1A, <12W
Schnittstelle	
Stromanschluss	DC
Ethernet-Anschluss	1×10M/100Mbps; RJ45
Speicherung	Unterstützt max. 256GB microSD- Karte
Reset-Taste	Ja
Audio Ein-/Ausgang	Eingebautes Mikrofon und eingebauter Lautsprecher
Software	
Browser	Edge, Chrome, Firefox, Safari
Betriebssystem	PC: Windows, Mac OS; Smartphone: iOS, Android
Protokolle & Standards	HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, HTTP, IPv4, UPnP, RTSP, RTMP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, FTP, P2P, ONVIF
Benutzerzugriff	Max. 20 Benutzer (1 Admin & 19 Mitbenutzer); Max. 12 gleichzeitige Streams (2 Mainstreams & 10 Substreams)
Anderes Merkmal	
Smarte Alarme	Bewegungserkennung; Personenerkennung; Fahrzeugerkennung; Tiererkennung
Aufzeichnungs-Modi	Ausgelöste Aufzeichnung (Standard); geplante Aufzeichnung, 24/7 Aufzeichnung
Zeitraffer	Ja

Smart-Home-Kompatibilität	Google Assistant
Betriebsumgebung	
Betriebstemperatur	-15°C bis +45°C
Feuchtigkeit	10% bis 90%
Wetterbeständigkeit	IP67
Größe & Gewicht	
Größe	Ø137 × 98,5 mm
Gewicht	664g
Garantie	
Eingeschränkte Garantie	Eingeschränkte Garantie von 2 Jahren. Für Support besuchen Sie bitte https://support.reolink.com/hc/en-us/ .

Gallery & Specs



1. Mikrofon
2. Logo
3. Schaumstoffpolster des Objektives
4. Spotlight & IR-LED
5. Spotlight & IR-LED
6. Tageslicht-Sensor



1. microSD-Kartenslot
2. Reset-Taste
3. Lautsprecher



1. Stromanschluss
2. Ethernet-Anschluss
3. Wasserdichter Deckel